

Stripper-Crimper Stripper-Crimper

ECM 03 für gegurtete Z+F Aderendhülsen

Neuheiten:

- Motorische Querschnitteinstellung
- Ohne Werkzeugwechsel einsetzbar für die Querschnitte 0,5-2,5 mm² (AWG 20-14)
- Mit Zusatzwerkzeugset auch Querschnitt 0,34 mm² (AWG 22) möglich
- Anwenderfreundlich durch Menüführung und Displayanzeige
- Tagesstückzähler

Beschreibung:

Die ECM 03 ist ein rein elektrisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat. Diese Maschine ermöglicht eine universelle und zuverlässige Verarbeitung von Z+F Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in gegurteter Ausführung von 0,34 bis 2,5 mm² (AWG 22-14).

Besondere Eigenschaften:

- Kein Werkzeugwechsel
- Einfache Querschnittumstellung
- Crimpqualität nach DIN 46228
- Kompakte Bauweise
- Rein elektrisch

ECM 03 for Z+F ferrules on reel

News:

- Motor-driven adjustment of cross-section
- Applicable for cross-sections 0.5-2.5 mm² (AWG 20-14) without tool change
- With additional tool kit cross-section 0.34 mm² (AWG 22) is also processable
- User-friendly due to menu navigation and display
- Daily piece counter

Description:

The ECM 03 is a fully electric stripper-crimper. This machine allows an universal and reliable processing of insulated Z+F ferrules on reel from 0.34 up to 2.5 mm² (AWG 22-14).

Special features:

- No tool change
- Easy cross-section adjustment
- Crimp quality conforms to DIN 46228
- Compact design
- Fully electrical

| Technische Daten | Technical data | ECM 03-E | ECM 03-N |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Crimpbereich | Crimping range | 0,34–2,5 mm ² (AWG 22–14) | 0,5–2,5 mm ² (AWG 20–14) |
| Crimplänge | Crimping length | 8 mm | |
| Anschluss | Power supply | 230V/50Hz/100VA | |
| Taktzeit ca. | Cycle time approx. | 1,5 s | |
| Abmessungen (B x T x H) | Dimensions (w x d x h) | 283 x 300 x 225 mm | |
| Gewicht | Weight | 16 kg | |
| Bestell Angaben | Order specifications | | |
| ECM 03-N | ECM 03-N | V10EC000201 | |
| ECM 03-E | ECM 03-E | V10EC000203 | |
| Aufrüstsatz 0,34 mm ² | Optional kit 0,34 mm ² | V10EC000202 | |

Weitere Informationen: More information:

Zoller+Fröhlich GmbH
Simoniusstr. 22
88239 Wangen i. A.
Germany

+49-7522-9308-0
info@zofre.de
www.zofre.de

